

Электронные регуляторы оборотов RIDT9



- > Регулирование оборотов однофазных двигателей путем плавного изменения подаваемого напряжения
- > Минимальная и максимальная скорость может быть выставлена внутренними регуляторами (резисторами)
- > Автоматическое обнаружение электропитания
- > Возможность подключения термоконтактов двигателя
- > Защита двигателя от перегрева
- > NO — (открытый контакт) и NC — (закрытый контакт) входы для дистанционного управления (включение/выключение)
- > Индикатор работы и аварии
- > Выключатель с подсветкой
- > Два способа запуска — режим «толчка» (начало работы на максимальной скорости) и плавный запуск (начало работы на минимальной скорости), задаваемые установкой или снятием внутренней перемычки
- > Напряжение питания: 110–240 В (АС) — 50/60 Гц
- > Степень защиты: IP54
- > Допустимая температура окружающей среды от –20 до +35 °С
- > Продолжительность работы в режиме «толчка»: 8–10 секунд

Модель	Максимальный ток, А	Рекомендуемый предохранитель на входе, А (250 В/АС)
RIDT9 - 30	3	5
RIDT9 - 60	6	10
RIDT9 - 100	10	16